

Metodologie din 2014 privind stabilirea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament

Metodologie din 2014 din 2014.07.18 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 1 Septembrie 2017 An

Intră în vigoare:

1 August 2014 An

Metodologie din 2014 privind stabilirea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament

Data act: 10-iul-2014

Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

CAPITOLUL I:

Scop, domeniu de aplicare, definiții și abrevieri

Art. 1

Prezenta metodologie stabilește modul de determinare a tarifelor reglementate pentru emiterea/actualizarea avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament.

Art. 2

Metodologia este utilizată de:

a) operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție concesionari, pentru:

- fundamentarea propunerilor privind tarifele reglementate pentru emiterea/actualizarea/emiterea duplicatelor, după caz, a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament;

- aplicarea tarifelor aprobate de autoritatea competentă;

b) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în procesul de analiză a propunerilor de tarife transmise de operatorii de distribuție concesionari și de operatorul de transport și de sistem, în vederea aprobării acestor tarife;

c) operatorii de distribuție a energiei electrice, alții decât cei concesionari, după caz.

Art. 3

Tarifele se aplică tuturor solicitanților/utilizatorilor care se adresează operatorilor de rețea, după caz, pentru:

a) emiterea/actualizarea unui aviz tehnic de racordare sau emiterea unui duplicat al acestuia;

b) emiterea unui aviz de amplasament sau emiterea unui duplicat al acestuia;

c) actualizarea unui certificat de racordare sau emiterea unui duplicat al acestuia.

Art. 4

(1) Termenii utilizați în prezenta metodologie sunt definiți în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de racordare.

c) Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, denumită în continuare Metodologia avizelor de amplasament.

(2) În prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:

AA - aviz de amplasament;

ATR - aviz tehnic de racordare;

CR - certificat de racordare;

RED - rețeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv;

RET - rețeaua electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV.

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

CAPITOLUL II:

Reguli de stabilire și aplicare a tarifelor

Art. 5

Tarifele stabilite în baza prezentei metodologii sunt aprobate de autoritatea competentă, pentru operatorul de transport și de sistem și pentru operatorii de distribuție concesionari.

Art. 6

Operatorii de distribuție concesionari și operatorul de transport și de sistem au obligația de a transmite autorității competente propunerile de tarife, în vederea aprobării, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

Art. 7

Lista tipurilor de tarife stabilite în baza prezentei metodologii este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 8

Tarifele de emitere a ATR și tarifele de actualizare a ATR/CR se stabilesc pe tranșe de putere conform anexei nr. 1 și nu includ TVA.

Art. 9

(1) Tarifele de emitere a AA se stabilesc pentru 1 km de rețea edilitară, respectiv pentru un obiectiv/o construcție.

(2) În cazul rețelelor edilitare cu o lungime mai mică de 1 km se aplică 50% din tariful de emitere pentru 1 km de rețea.

(3) În cazul bransamentelor edilitare individuale (gaze, apă, canalizare) se aplică tariful prevăzut la alin. (2).

(4) În cazul în care obiectul solicitării de emitere a AA constă într-o rețea cu unul sau mai multe bransamente edilitare, tariful aplicat este egal cu produsul dintre tariful de emitere a AA pentru 1 km de rețea edilitară și lungimea totală pentru care se verifică și se stabilesc condițiile de coexistență cu rețeaua electrică, cu respectarea prevederilor Metodologiei avizelor de amplasament.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), dacă lungimea totală a rețelei edilitare și a bransamentelor pentru care se verifică și se stabilesc condițiile de coexistență cu rețeaua electrică este mai mică de 1 km, se aplică tariful prevăzut la alin. (2).

Art. 10

Situațiile în care se prevede emiterea unui AA, precum și emiterea/actualizarea/emiterea unui duplicat a/al unui ATR sau CR, după caz, sunt stabilite în reglementările aprobate de ANRE și sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11

Tarifele se determină pe baza costurilor justificate efectuate de operatorii de rețea pentru emiterea/actualizarea/emiterea duplicatului unui AA/ATR/CR, după caz.

Art. 12

Tarifele se stabilesc pe baza fișei de calcul prevăzute în anexa nr. 3, întocmită pentru fiecare tip de tarif.

Art. 13

- (1) În cazul în care emiterea ATR sau actualizarea ATR/CR se realizează pe baza unei fișe de soluție, tarifele includ și cheltuielile legate de elaborarea fișei de soluție respective.
- (2) În cazul în care AA se emite pe baza unei fișe de coexistență, tariful include și cheltuielile legate de elaborarea fișei de coexistență respective.

Art. 14

- (1) În cazul în care ATR se emite pe bază de studiu de soluție, operatorii de distribuție aplică un tarif egal cu 30% din tariful de emisie a ATR pe bază de fișă de soluție, corespunzător tranșei de putere solicitate.
- (2) În cazul în care AA se emite pe baza unui studiu de coexistență, operatorii de distribuție aplică un tarif egal cu 30% din tariful de emisie a AA pe bază de fișă de coexistență.

Art. 15

Pentru evitarea suportării de două ori a tarifului de emisie a ATR de către utilizatori, în cazul în care prin studiul de soluție s-au stabilit mai multe soluții de racordare, iar utilizatorul optează pentru varianta racordării la un alt operator de rețea decât cel căruia i-a fost adresată cererea de racordare,

- a) operatorul de rețea emitent al ATR percepe 50% din tariful pe care are dreptul să îl aplice conform prezentei metodologii; iar
- b) operatorul de rețea căruia i-a fost adresată cererea de racordare percepe 50% din tariful pe care are dreptul să îl aplice conform prezentei metodologii.

Art. 16

- (1) În cazul unor modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin ATR/CR pentru locul de consum și/sau de producere, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, pentru actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare sau a unui CR, se aplică tariful de actualizare a ATR/CR, corespunzător tranșei de putere solicitate.
- (2) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), pentru un loc de consum și/sau de producere care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR, se actualizează ATR cu aplicarea tarifului prevăzut la alin. (1) și se emite gratuit CR.
- (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), în cazul unor modificări tehnice ce constau în reducerea puterii față de puterea aprobată prin ATR/CR existent, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, actualizarea unui ATR sau a unui CR se realizează gratuit.

Art. 17

În cazul modificării unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin ATR/CR pentru locul de consum și/sau de producere respectiv și fără modificarea unor elemente de natură tehnică, pentru actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare sau a unui CR, se aplică un tarif egal cu 10% din tariful de emisie a ATR, corespunzător tranșei de putere aferente.

Art. 18

În cazul în care este necesară îndeplinirea unor condiții tehnico-economice suplimentare de racordare la rețea, la solicitarea de actualizare a unui ATR sau a unui CR, operatorii de rețea emit un nou ATR, cu aplicarea tarifului de emisie corespunzător tranșei de putere solicitate.

Art. 19

- (1) În situația unui loc de consum și/sau de producere care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR și în absența modificărilor prevăzute la art. 16 sau la art. 18, operatorii de rețea au obligația să emită CR fără a percepe tarif, în următoarele condiții:
 - a) la solicitarea de emisie a CR sau de actualizare a ATR ca urmare a unei modificări de natură administrativă pentru un loc de consum și/sau de producere pentru care contractul de distribuție este încheiat între operatorul

- de distribuție și utilizator.
- b) ca urmare a comunicării de către furnizor a datelor actualizate aferente unui loc de consum inclus în contractul de distribuție sau ca urmare a transmiterii de către un alt furnizor a datelor aferente utilizatorului în scopul includerii locului de consum în contractul de distribuție.
- (2) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul constatării sau aducerii la cunoștința operatorului de rețea din partea utilizatorului/furnizorului a unor modificări de natură administrativă, se emite CR fără a fi necesară o solicitare scrisă în acest sens din partea utilizatorului.

Art. 19¹

În cazul în care solicitarea de actualizare a unui ATR sau a unui CR vizează atât modificări de natură tehnică, cât și modificări de natură administrativă, operatorii de rețea efectuează toate actualizările și percep un singur tarif, corespunzător modificărilor de natură tehnică și tranșei de putere solicitate.

Art. 20

Pentru un loc de consum și producere, tariful de emiterie/actualizare ATR/CR se încadrează în tranșa de putere prevăzută în anexa nr. 1, în funcție de cea mai mare putere dintre cea produsă și cea absorbită.

CAPITOLUL III:

Dispoziții finale

Art. 21

Operatorii de distribuție a energiei electrice, alții decât cei concesionari, au dreptul să aplice tarifele aprobate de ANRE pentru operatorii de distribuție concesionari din zonele în care sunt localizate rețelele electrice de distribuție ale acestora.

Art. 22

Revizuirea tarifelor aprobate se poate realiza la inițiativa autorității competente, ori de câte ori aceasta constată necesitatea revizuirii.

Art. 23

Operatorii de rețea pot solicita revizuirea tarifelor aprobate, prezentând autorității competente noile propuneri însoțite de documentația de fundamentare a acestora, cel mai devreme după un an de la data aprobării tarifelor.

Art. 24

ANRE are dreptul să solicite operatorilor de rețea, în orice moment, documente în vederea verificării prin sondaj a corectitudinii aplicării tarifelor stabilite prin prezenta Metodologie.

Art. 25

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA nr. 1:

Lista tipurilor de tarife

| Nr. crt. | Tipuri de tarife | Simbol |
|----------|------------------|--------|
|----------|------------------|--------|

| | | | |
|----|---|---|---------|
| 1 | Tarif emitere AA pe bază de fișă de coexistență | pentru rețele edilitare | TAAFC1 |
| 2 | | pentru o construcție/obiectiv | TAAFC2 |
| 3 | | pentru rețele edilitare cu lungime sub 1 km sau branșamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare) | TAAFC3 |
| 4 | Tarif emitere AA pe bază de studiu de coexistență | pentru rețele edilitare | TAASC1 |
| 5 | | pentru o construcție/obiectiv | TAASC2 |
| 6 | | pentru rețele edilitare cu lungime sub 1 km sau branșamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare) | TAASC3 |
| 7 | Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de producere/consum pe bază de fișă de soluție | $P \leq 30 \text{ kW}$ | TEDFS1 |
| 8 | | $30 < P \leq 100 \text{ kW}$ | TEDFS2 |
| 9 | | $P > 100 \text{ kW}$ | TEDFS 3 |
| 10 | Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de producere/consum pe bază de studiu de soluție | $P \leq 30 \text{ kW}$ | TEDSS1 |
| 11 | | $30 < P \leq 100 \text{ kW}$ | TEDSS2 |
| 12 | | $P > 100 \text{ kW}$ | TEDSS 3 |
| 13 | Tarif emitere ATR la RET pentru un loc de producere/consum | $P \leq 50 \text{ MW}$ | TET1 |
| 14 | | $50 < P \leq 100 \text{ MW}$ | TET2 |
| 15 | | $P > 100 \text{ MW}$ | TET3 |
| 16 | Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un loc de producere/consum, urmare a unor modificări tehnice | $P \leq 30 \text{ kW}$ | TADT1 |
| 17 | | $30 < P \leq 100 \text{ kW}$ | TADT2 |
| 18 | | $P > 100 \text{ kW}$ | TADT3 |
| 19 | Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un loc de producere/consum urmare a unor modificări de natură administrativă | $P \leq 30 \text{ kW}$ | TADA1 |
| 20 | | $30 < P \leq 100 \text{ kW}$ | TADA2 |
| 21 | | $P > 100 \text{ kW}$ | TADA3 |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|-------|
| 22 | Tarif actualizare ATR/CR la RET pentru un loc de producere/consum urmare a unor modificări tehnice | $P < = 50 \text{ MW}$ | TATT1 |
| 23 | | $50 < P < = 100 \text{ MW}$ | TATT2 |
| 24 | | $P > 100 \text{ MW}$ | TATT3 |
| 25 | Tarif actualizare ATR/CR la RET pentru un loc de producere/consum urmare a unor modificări de natură administrativă | $P < = 50 \text{ MW}$ | TATA1 |
| 26 | | $50 < P < = 100 \text{ MW}$ | TATA2 |
| 27 | | $P > 100 \text{ MW}$ | TATA3 |
| 28 | Tarif emitere duplicat AA/ATR/ CR | | TEDU |

ANEXA nr. 2:

Sinteză privind tipul de tarif aplicat în funcție de tipul de solicitare

| Nr. crt. | Solicitare | Situație | | Document emis | Tariful aplicat |
|----------|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Emiterea unui AA | Pentru rețele edilitare, tarif pe km rețea, fișă de coexistență/studiu de coexistență, art. 9 | | AA | TAAFC1/TAASC1 |
| 2 | | Pentru o construcție/obiectiv, fișă de coexistență/studiu de coexistență, art. 9 | | AA | TAAFC2/TAASC2 |
| 3 | | Pentru rețele edilitare cu lungime sub 1 km sau bransamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare), fișă de coexistență/studiu de coexistență, art. 9 | | AA | TAAFC3/TAASC3 |
| 4 | Racordarea unui utilizator nou | Racordare la RED pe bază de fișă de soluție, art. 13 | | ATR | TEDFS |
| 5 | | Racordare la RED pe bază de Studiu de soluție, art. 14 | | ATR | TEDSS |
| 6 | | Racordare la RET | | ATR | TET |
| 7 | | Racordare la RED/RET, în condițiile în care emitentul ATR este diferit de OR care a primit cererea de racordare, art. 15 | sunt implicați OTS și OD | | ATR |
| 8 | sunt implicați OD diferiți | | ATR | 50% TEDSS + 50%TEDSS | |

| | | | | |
|----|--|---|-----|-----------------|
| 9 | Actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare | Necesitatea îndeplinirii unor condiții tehnico-economice suplimentare de racordare la rețea, art. 18 | ATR | TEDFS/TEDSS/TET |
| 10 | | Modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin ATR, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, art. 16 alin. (1) | ATR | TADT/TATT |
| 11 | | Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin ATR pentru locul de consum și/sau de producere respectiv și fără modificarea unor elemente de natură tehnică, art. 17 | ATR | TADA/TATA |
| 12 | Actualizarea unui ATR pentru un loc de consum și/sau de producere care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR | Necesitatea îndeplinirii unor condiții tehnico-economice suplimentare de racordare la rețea, art. 18 | ATR | TEDFS/TEDSS/TET |
| 13 | | Modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate la locul de consum și/sau de producere, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, art. 16 alin. (2) | CR | TADT/TATT |
| 14 | | Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate pentru locul de consum și/sau de producere respectiv și fără modificarea unor elemente de natură tehnică, art. 19 alin. (1) | CR | - |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|-----------|-----------------|
| 15 | Actualizarea unui CR | Necesitatea îndeplinirii unor condiții tehnico-economice suplimentare de racordare la rețea, art. 18 | ATR | TEDFS/TEDSS/TET |
| 16 | | Modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin CR, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico - economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, art. 16 alin. (1) | CR | TADT/TATT |
| 17 | | Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin CR pentru locul de consum și/sau de producere respectiv și fără modificarea unor elemente de natura tehnică, art. 17 | CR | TADA/TATA |
| 18 | Cerere duplicat AA/ATR/CR | | AA/ATR/CR | TEDU |

ANEXA nr. 3:

Fișa pentru calculul de tarif

| Nr. crt. | Element de cost | Valoarea (lei) | Fond de timp mediu lunar* (ore) | Număr de salariați | Norma de timp (ore) | Total (lei) |
|----------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Total salarii, din care: | | | | | 0.00 |
| 1.1. | Salariu mediu brut lunar - tehnician în formația de lucru | | | | | 0.00 |
| 1.2. | Salariu mediu brut lunar - inginer în formația de lucru | | | | | 0.00 |
| 1.3. | Salariu mediu brut lunar - inginer pentru avizare | | | | | 0.00 |
| 2 | Cheltuieli conexe aferente salariilor (%)** | | | | | 0.00 |
| 3 | Alte cheltuieli directe, din care: | | | | | 0.00 |
| 3.1. | | | | | | 0.00 |
| 3.2. | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|------|
| ... | | | | | | 0.00 |
| 4 | Total cheltuieli directe | | | | | 0.00 |
| 5 | Cheltuieli indirecte de producție (%) | | | | | 0.00 |
| 6 | Cheltuieli generale de administrație (%) | | | | | 0.00 |
| 7 | Total cheltuieli | | | | | 0.00 |
| 8 | Profit (3%) | | | | | 0.00 |
| 9 | Transport | | | | | 0.00 |
| 10 | Total fără TVA | | | | | 0.00 |

* Fond de timp mediu lunar valabil pentru anul 2014.

** Contribuții la fondul de sănătate, fonduri speciale, altele de aceeași natură aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita procentelor stabilite prin legislația primară în vigoare.

NOTE:

Se vor utiliza cotele de cheltuieli indirecte și generale realizate în anul 2013. Se consideră cheltuiala medie cu transportul pe o distanță de 50 km.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 537 din data de 18 iulie 2014