




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI**

DIRECȚIA GENERALĂ PIATĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ



S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A. 315
Director General
329248
Interviu / logor nr.
Ziua 09 Luna 09 Anul 2014

A.N.R.E. Nr. 59841
INTRARE Nr.
IEZIRE
Ziua 09 Luna 09 Anul 2014

SAR

Domnului Giuseppe FANIZZI - Director General S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A.

Vă transmitem anexat Decizia președintelui ANRE nr. 2014 din data de 08.09.2014 privind aprobatarea *Procedurii pentru elaborarea și aplicarea profilurilor specifice de consum din zona de licență a S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A.*, precum și Procedura în forma aprobată de ANRE.


Cu stimă,

Director General
Marian CERNAT

Anexă 7 pagini



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI



DECIZIA nr.2014 din 08.09.2014

pentru aprobarea „Procedurii pentru elaborarea și aplicarea profilurilor specifice de consum din zona de licență a S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A.”

Având în vedere:

prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, precum și prevederile art. 96 alin. (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

dispozițiile art. 21 alin. (3) din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 88/2009, cu modificările și completările ulterioare,

solicitarea S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A., conform documentației transmise prin adresa nr. 326081/11.08.2014 înregistrată la ANRE sub nr. 49697/12.08.2014, de aprobare de către ANRE a „Procedurii pentru elaborarea și aplicarea profilurilor specifice de consum din zona de licență a S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A.”

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1- Se aprobă „Procedura pentru elaborarea și aplicarea profilurilor specifice de consum din zona de licență a S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A.”, elaborată de S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A., prevăzută în anexa prezentei decizii.

Art. 2- S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A. aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii și postează procedura pe pagina proprie de internet.

Art. 3- Entitățile organizatorice de specialitate din cadrul ANRE urmăresc aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 4- La data intrării în vigoare a prezentei decizii, își începează aplicabilitatea Decizia președintelui ANRE nr. 431/20.02.2013.

Art. 5- Prezenta decizie se comunică elaboratorului S.C. ENEL Distribuție Muntenia S.A. și intră în vigoare la data comunicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae HAVRILET



 Enel Distributie <i>Muntenia</i>	PROCEDURA PENTRU ELABORAREA SI APLICAREA PROFILURILOR SPECIFICE DE CONSUM PENTRU ZONA DE LICENTA A S.C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTEANIA S.A.	Pag. 1/6
---	--	----------

1. SCOP

Prezenta procedura a fost intocmita pentru elaborarea si aplicarea unitara a profilurilor specifice de consum clientilor finali care solicita schimbarea furnizorului de energie electrica.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica de catre S.C. Enel Distributie Muntenia S.A. in mod justificat, transparent si nediscriminatoriu, acelor clienti care:

- a) au puncte de masurare aparținând categoriei C (realizează un consum anual mai mic decat 200 MWh);
- b) nu au montate contoare cu posibilitatea înregistrării consumurilor orare.

3. DEFINITII SI ABREVIERI

3.1. Definitii

Termenii utilizati in prezenta procedura au semnificatia definita in Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Suplimentar se definesc urmatorii termeni:

- **loc de consum** – incinta sau zona in care se consuma, printr-o singura instalatie de utilizare, energia electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare;
- **categorie de consum** – tipul locurilor de consum, pentru care se asociaza acelasi profil specific de consum;
- **profil specific de consum** – algoritm pentru repartizarea orara a consumului inregistrat lunar, pentru o categorie de locuri de consum care au specific de consum asemanator, stabilit prin prelucrarea statistica a valorilor orare masurate la un esantion reprezentativ de locuri de consum din categoria respectiva, pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de distributie si aprobat de ANRE;
- **segmentare** – impartirea clientilor aferenti unei categorii de consum pe tipuri de activitati;
- **esantionare** – metoda statistica pentru obtinerea unui esantion de clienti in vederea efectuarii masuratorilor orare ale consumului;
- **zi caracteristica** – zi a saptamanii care are acelasi profil specific de consum in fiecare saptamana a intervalului de calcul;
- **interval de calcul** – interval de timp pentru care consumul inregistrat se distribuie pe baza profilului orar de consum, de regula intervalul de calcul este o luna;
- **valoare masurata** – cantitatea de energie electrica masurata sau considerata ca fiind masurata, conform reglementarilor in vigoare, pe parcursul unui interval orar;
- **POD** - cod unic pentru fiecare punct de masurare; este generat automat la activarea unui nou punct de masurare in baza avizului tehnic de racordare si este valabil pe toata durata de

 Enel Distributie <i>Muntenia</i>	PROCEDURA PENTRU ELABORAREA SI APLICAREA PROFILURILOR SPECIFICE DE CONSUM PENTRU ZONA DE LICENTA A S.C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTEANIA S.A.	Pag. 2/6
---	--	-----------------

viata a instalatiei de racordare; este gestionat prin intermediul aplicatiei de gestiune si facturare clienti pentru serviciul de distributie a energiei electrice.

3.2. Abrevieri

Abrevierile utilizate sunt:

ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei;

OD - Operator de Distributie (S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.);

PSC - profil specific de consum;

IC – interval de calcul;

Z – numarul de zile aferent unui IC.

4. ETAPELE PROCESULUI DE ELABORARE, APROBARE SI UTILIZARE A PROFILURILOR SPECIFICE DE CONSUM (PSC)

4.1. REGULI PRIVIND ELABORAREA PSC

4.1.1. OD identifica locurile de consum ale caror curbe de consum orar sunt asemănătoare.

4.1.2. Incadrarea la o categorie de consum se face pe baza unor criterii care se referă la natura consumului de energie electrică, programul de lucru, consumul anual de energie electrică, specificul activității, etc. Lista categoriilor de clienti pentru care sunt elaborate sau în curs de elaborare PSC va fi publicată și actualizată de către OD pe pagina sa proprie de internet.

4.1.3. Pentru fiecare categorie de consum se stabilesc segmente de clienti pe tipuri de activități și pentru fiecare tip de activitate se stabilește un esantion pentru efectuarea masuratorilor orare ale consumului.

4.1.4. Pentru fundamentarea PSC, OD va efectua masuratori orare, utilizând conțoare cu înregistrarea curbei de sarcină, la minimum 5 % din locurile de consum selectate conform pct. 4.1.3. Aceste locuri de consum vor alcătui esantionul pentru categoria respectivă, cu respectarea regulilor privind analiza statistică.

4.1.5. În cazul în care se identifică o zonă de post de transformare sau stație de transformare în care cel puțin 95% din consumul total este reprezentat de clienti care au caracteristici comune, OD poate determina PSC în baza întregului consum măsurat orar la nivel de post de transformare sau stație de transformare.

4.1.6. Masuratorile utilizate pentru un PSC vor fi efectuate pe o perioadă care de regulă este de *1 an*. În cazurile în care în urma analizei, după criteriile de apartenență la o categorie de consum, OD ajunge la concluzia că natura activității la locul respectiv de consum nu presupune variații sezoniere, poate propune ANRE prin documentația de aprobare, înregistrari ale consumului orar pe perioade mai scurte.



**PROCEDURA PENTRU ELABORAREA SI
APLICAREA PROFILURILOR SPECifice DE
CONSUM PENTRU ZONA DE LICENTA A S.C.
ENEL DISTRIBUȚIE MUNTEニア S.A.**

Pag. 3/6

4.1.7. Prin prelucrarea statistica a inregistrarilor mentionate la pct. 4.1.6., se determina ponderea consumului pentru fiecare ora a IC respectiv, din consumul pe intregul IC. Din insumarea ponderilor lunare trebuie sa rezulte valoarea 1.

4.1.8. Daca prin calculele mentionate la pct. 4.1.7. pentru anumite zile ale saptamanii rezulta valori apropiate ale repartizarii orare a consumului, profilul specific de consum se defineste pe tipuri de zi caracteristica. In acest scop, conform pct. 4.1.9., din consumul pe IC se determina consumul zilnic pentru fiecare tip de zi caracteristica, iar profilul specific de consum, se prezinta, pentru fiecare tip de zi caracteristica, prin ponderile consumului fiecarei ore din consumul zilei caracteristice respective.

4.1.9. Pentru determinarea consumului zilnic pentru fiecare tip de zi caracteristica se procedeaza dupa cum urmeaza:

- a) din prelucrarea statistica a datelor de la pct. 4.1.6., se determina raportul intre consumul zilnic aferent fiecarei zile caracteristice si cel al uneia dintre ele, luata ca referinta;
- b) pentru fiecare luna, in functie de numarul de zile din fiecare tip de zi caracteristic, se determina consumul zilnic;
- c) pe baza datelor de la pct. 4.1.7., OD determina, pentru fiecare tip de zi caracteristica, ponderea consumului fiecarei ore din consumul aferent zilei respective. Din insumarea ponderilor lunare trebuie sa rezulte valoarea 1.

4.1.10. In cazul unor locuri de consum cu puteri absorbite foarte mici, (de regula sub 100W) pentru care nu se justifica sau nu este posibila montarea unui grup de masurare, consumul va fi considerat distribuit uniform pe intervalul de calcul, profilul rezultant va fi banda.

4.1.11. OD are posibilitatea de a-si actualiza si imbunatatiti anual modelul unui PSC, daca in urma masuratorilor si analizelor efectuate constata abateri semnificative fata de respectivul profil, cu respectarea etapelor obligatorii pentru aprobare la ANRE.

4.1.12. Modificarile aduse formatului de prezentare PSC (conform pct 4.1.8 si 4.1.9) nu implica reluarea procesului de avizare de catre ANRE pentru PSC avizate anterior intrarii in vigoare a prezentei proceduri.

4.2. DOCUMENTATIA DE APROBARE A PSC DE CATRE ANRE

4.2.1. In vederea aprobarii unui PSC, OD transmite la ANRE o documentatie intocmita in conformitate cu prezenta procedura care va cuprinde urmatoarele:

- a. Prezentarea caracteristicilor categoriei de consum pentru care este destinat profilul specific respectiv: natura consumului, activitatile corespunzatoare profilului specific de consum propus, programul de lucru, alte precizari (daca este cazul);
- b. Forma profilului specific de consum propus spre aprobare (continand pentru fiecare tip de zi caracteristica ponderea consumului fiecarei ore din consumul zilei caracteristice respective cu 6 zecimale, obtinut in conformitate cu pct. 4.1.8., precum si din raportul obtinut conform pct. 4.1.9., lit. a) si graficul respectiv);
- c. Informatii despre rezultatele masuratorilor efectuate pentru elaborarea profilului:
 - perioada in care au fost inregistrate datele de consum;

 Enel Distributie <i>Muntenia</i>	PROCEDURA PENTRU ELABORAREA SI APLICAREA PROFILURILOR SPECifice DE CONSUM PENTRU ZONA DE LICENTA A S.C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTEANIA S.A.	Pag. 4/6
---	--	----------

- lista locurilor de consum la care s-au efectuat masuratori ale consumurilor orare;
- incadrarea masuratorilor efectuate in valorile PSC rezultat.

4.3. MODUL DE APLICARE AL PSC

4.3.1. PSC se aplica in mod nediscriminatoriu, pentru toate locurile de consum pentru care se solicita acest lucru si care satisfac criteriile specifice profilului, cu exceptia cazurilor in care OD decide montarea unui contor cu posibilitatea decontarii orare.

4.3.2. OD poate solicita clientului informatii suplimentare legate de specificul locurilor de consum.

4.3.3. Pentru fiecare POD, OD va face o analiza pentru verificarea incadrarii intr-un PSC aprobat in baza istoricului de consum sau a datelor furnizate de client (daca uzeaza de dreptul de eligibilitate).

4.3.4. Termenul de raspuns al OD la solicitarea unui client privind aplicarea unui profil la cerere este cel prevazut in Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica in vigoare la momentul solicitarii. In cazul unui raspuns negativ, se va prezenta si motivul pentru care OD nu poate da curs solicitarii, OD precedand conform pct. 4.3.5.

4.3.5. OD isi rezerva dreptul de a monta contoare martori, cu inregistrarea orara a consumului pentru verificarea incadrarii in PSC. Se determina rata de incadrare a profilului mediu calculat in baza masuratorilor pentru o perioada prestabilita. Daca rata de incadrare este de $\pm 20\%$ in 95% din intervalele orare ale PSC, se considera acceptat pentru utilizare de catre client. In situatia in care nu se respecta limitele de mai sus, OD va decide continuarea utilizarii contorului cu inregistrarea orara a consumului sau aplicarea unui profil specific de consum, conform reglementarilor in vigoare.

4.3.6. Pentru locurile de consum ale aceluiasi client la care decontarea are la baza utilizarea PSC aprobat de ANRE, stabilirea curbei de consum se va determina astfel:

- a. de regula, se citesc la inceputul si sfarsitul intervalului de calcul (lunar) indicatiile contoarelor aferente clientilor implicați si se determina cantitatea de energie distribuita lunar;
- b. se vor determina sumele cantitatilor lunare pentru locurile de consum ce au asociat acelasi PSC;
- c. se aplica PSC corespunzator cantitatilor rezultate la lit. b;
- d. se agrega curbele de consum orar obtinute prin profilare.

4.3.7. Valorile orare ale energiei se determina prin inmultirea ponderilor orare corespunzatoare ale PSC, cu valoarea consumului de energie electrica pe intervalul de calcul considerat.

4.3.8. Valorile orare ale energiei electrice se exprima in MWh cu 3 zecimale si se rotunjesc astfel incat diferența dintre energia lunara de calcul sa fie egala cu cea rezultata din suma valorilor orare din decursul lunii.

4.3.9. Consumul de energie electrica pe intervalul de calcul, referitor la pct. 4.3.6, se determina luand in considerare atat indicatiile contorului in intervalul de calcul, cat si corectiile prevazute in reglementarile in vigoare, pentru fiecare loc de consum. Prin corectiile prevazute in reglementarile in vigoare se inteleag: pierderile de energie electrica determinate de necoincidența punctului de



**PROCEDURA PENTRU ELABORAREA SI
APLICAREA PROFILURILOR SPECIFICE DE
CONSUM PENTRU ZONA DE LICENTA A S.C.
ENEL DISTRIBUȚIE MUNTEANIA S.A.**

Pag. 5/6

masurare cu punctul de decontare, recalculările de energie electrică în cazul defectării grupurilor de masurare, corectările în cazul erorilor de operare date, etc.

4.3.10. OD poate propune intervale de citire mai mari decât *intervalul de calcul* sau decalate fata de inceputul sau sfarsitul acestuia. În acest caz consumul de energie electrică corespunzător, se stabilește de către OD pe baza *Metodologiei de repartizare lunara a cantitatii de energie electrica masurate la intervale mai mari de o luna, sau decalat fata de inceputul lunii*, avizată de ANRE.

5. PREVEDERI FINALE

5.1. OD va publica pe pagina sa de internet aceasta procedura imediat ce va fi aprobată de către ANRE, precum și data de la care se poate aplica la nivelul zonei de licență.

5.2. OD trebuie să afiseze pe pagina sa de internet, într-un format care să permită utilizatorilor preluarea și prelucrarea usoara, PSC aprobat de ANRE precum și condițiile pe care un loc de consum trebuie să le satisfacă pentru a-i se asocia profilul respectiv, ce demersuri ce trebuie facute de solicitant, termenul de răspuns, precizarea tratamentului nediscriminatoriu aplicat oricărui loc de consum care satisface cerințele profilului.

5.3. OD afisează pe pagina sa de internet profilul specific de consum aferent fiecărui luna, sub una dintre următoarele forme:

5.3.1. Ca set de valori, reprezentând ponderile consumurilor celor Z zile al IC din consumul pe IC.

5.3.2. Ca seturi de câte 24 valori, reprezentând ponderile consumurilor orare din consumul zilei caracteristice respective, numărul de tipuri de zile caracteristice ale profilului specific de consum respectiv.

Formatul publicat de OD pe pagina sa de internet conține ponderile orare stabilite conform algoritmului prezentat în *Anexa 1*.

 Enel Distributie <i>Muntenia</i>	PROCEDURA PENTRU ELABORAREA SI APLICAREA PROFILURILOR SPECIFICE DE CONSUM PENTRU ZONA DE LICENTA A S.C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTEANIA S.A.	Pag. 6/6
---	--	-----------------

ANEXA I

**ALGORITM DE ACTUALIZARE A PONDERILOR ORARE AFERENTE
UNUI PSC PE STRUCTURA UNUI AN CALENDARISTIC**

Pentru actualizarea profilului unui nou an, pe o noua structura calendaristica, se utilizeaza un algoritm pornind de la saptamana caracteristica determinata folosind zilele caracteristice corespunzatoare, cu urmatorii pasi:

1. In prima zi a primei saptamani din luna ianuarie se repartizeaza profilul zilei corespondente din saptamana caracteristica aferenta aceleiasi luni;
2. Similar se procedeaza pentru urmatoarele zile, pana la sfarsitul primei saptamani;
3. Incepand cu a doua saptamana si pentru urmatoarele saptamani ale lunii ianuarie se repartizeaza profilul saptamanii caracteristice aferente aceleiasi lunii;
4. Pentru ultima saptamana din luna ianuarie se repartizeaza profilul zilei corespondente a saptamanii caracteristice aferente aceleiasi lunii, pana la sfarsitul acesteia;
5. Zilelor declarate libere prin hotarare a Guvernului se atribuie ziua de duminica din saptamana caracteristica aferenta lunii;
6. Incepand cu luna februarie, algoritmul descriis la pct. 1 – 5 se repeta pentru fiecare luna, pana la intregirea anului;
7. Profilurile astfel obtinute se normeaza lunar la valoarea 1;
8. Profilul rezultat al anului se prezinta pe pagina proprie de internet a OD in forma tabelara cu 6 zecimale.